

# SS-48型受信機の 構造と特質





SS-48型受信機の、あ  
の、ほんのりと柔かみをもつ  
た音質はどうして出るか？ 従  
来のハイカット (highent)  
により、低音が出でるゆう  
な錯覚によるのでは完全な受  
信機とは言えない。低音も十  
分に出した上で、高音もある  
程度出す、スピーカーの採用  
決定はどうしてなされたか。

本 機の大きさは巾39mm 高さ  
250mm、奥行18mmで全重  
量 5.6kgで大型級に属します。  
正面意匠は特にダイアルに意を  
注ぎ、従来の平面的なものを廃し  
て重量感を持たせ、奥行きのある  
立体感を持った、あたかも、高級  
自動車の計器を思わせるような光  
沢のある大型ダイアルを右側に配  
し、ネジトは金色波模様の金属  
(高純度アルマイト加工)として  
近代的感覚を出して見ました。

又、これだけの前面デザインを  
ペニヤ合板によるラジオヒーター  
加工の木製キャビネットで包み、  
全体としてのデザインを落ち着  
いたものにしました。(キャビ  
ネットについては又稿をあらためて  
発表いたします)。

金属ネジト部分の構造は、ス  
ピーカー保護と飾りをかねて、  
裏面に黄褐色の布を張り、音響  
効果をよくするため12mm厚  
のペニヤのバ  
ツフル板で押  
しつけ、ネジ  
止めしていく  
ます。

第一圖 A



第一圖 A

## 構 造

トをはさんでおり、細部にわたつ  
ても音響上注意を施し、ピリリを  
防止しています。

イヤークは1mm厚の鋼板を使  
用し、大きさは270×115×40mm  
で防錆のためにカドミメツキを施  
し、非常に堅牢にできています。  
ダイアル部分の機構は、故障の  
少ない簡単な回転式で、ロープは  
従来の三昧線式を廃し、摩擦抵抗

## 寫 真 説 明

全体を恒温槽の中に入れ約50°Cに保  
ちバーニング・バイロットランプ等は  
實験にSS-52Aに使用するものを用い  
て各50°Cの加熱した後スケールに  
より、其のひびを測定し比較する。

の大きいアミラン樹脂を使用しています。尚、この採用決定には、第1図のように従来ロープと同程度に対する伸び試験摩擦試験を行い、共に好結果を得たものです。ダイアルの減速比は15対1で放送波数においては最高のものといえます。


調整ツマミは、向つて右側に送局(Tuner)中央にピックアップ切り換え兼ボリュームコントロール、左側にA・Gスイッチ兼トーンコントロールを設けています。ツマミも金属輪郭を探り、ダイヤルにマッチするようにしてみました。

各部品は、受け入れ検査において厳重に選択したものを使っています。尚、これ等の取り付けはソケット及びA・Eターミナルをリバット止めにして、他はすべて、スプリングワッシャーを入れてゆるみのこないよう堅牢にビス止めています。配線は、各回路毎に色別され、誤配線の発見及び修理に便利なようにし、リード線、チューブラ、抵抗類は各端子の孔に巻き附け、その上に確実にハンダ付けしています。

高周波部分は、特別に偏素線でアースされており、又スピーカーは先に述べた音質の要求を満たすため、従来にない7時位マネントダイナミックスピーカーを使用しました。

## 回路

**本機**は五球スーパー・テロダインで極微電界級に属し、使用真空管及び回路は第2図に示しています。回路としては、別に変つた所はありませんが、アウトプットトランジスタのソース側よりDHT3Aのトランジスの一次側よりDHT3Aのソース側へネガティブバイアードバッフルを用いて、高周波部分を切離しています。



第3図 SS-48 選択性 特性

## 総合特性


受信感度特性は第3図であり、出力50mWに要する空中線入力電圧を各周波数にわたって測定したもので、感度差は14db以内になつてあります。

最大出力は3Wであり、第4図の写真は100サイクルにおける夫々の出力波形です。

ラジオの混入を防いでいます。おののブレート回路にはCとRで組み合わせたトーン・コントロールを施し、放送プログラムの種類により聞きやすいよう、自由に調節できるようになっています。分离と感度の性能を決定するI・F・Tは特に高周波損失の少ないスチロー・ル樹脂の基板を使用した。同調式で

ソクをかけています。この一段にわたるネガティブバイアードバッフルは、アウトプットトランジスの非直線歪み、一次漏洩インダクタンスによる音域の損失を補整することができます。このファイードバックの欠点は、出力変成器の二次側よりタップをだすため、マス・プロダクションに非常に困難を来たすのですが、効果の面よりみて、あえて採用し、音質を良好なものとしています。又、ピックアップ切り換えは、二点接続のスイッチを使用し、高周波部分を切離しています。

感度特性は第3図であり、出力50mWに要する空中線入力電圧を各周波数にわたって測定したもので、感度差は14db以内になつてあります。



第5図は電気的忠実度特性で、トーンコントロールをきかせた場合を点線で、きかせない場合を実線で現わしています。

第6図は綜合音響特性で、これでは机型の完成品を普通室内で動作させ、標準マイクロホンで受け、自動記録装置で取つたものです。耳できいて Low, High が満足されている事はこれで明らかです。

第7図は選択度特性で各々周波数における偏差は +10KC において 20 db 以上の減衰比で良好な特性を示しております。


ここで注意をしなければならない

い問題は、如何に総合特性が良好であつても、マスプロダクションにおける製品すべてが、このような特性を示さねばなりません。当社ではこの点に重きをおき全数検査を行い、それも一次、二次、三次、と三個所に検査個所を設け遺漏なき様実施しています。なおこれにつきましては品質管理の面より、又稿を改めて発表します。


何れにしても、ラジオ製造工業の困難な事は全要品の品質を落とさず所期の目的を達成する事あります。この点につきましては、まだ研究の余地が多分に残されています、更に深く突進んだ研究に没入している次第です。

### ◎ SSS 五五型の 機構と特 性能等々。


日本で初めてダストコアーラン  
テナを自製した SSS 五五型受信  
機の性能と諸機能は、



第6図 SS-48 総合電気音響的忠実度特性



SS-48 選択度特性



第7図